



## BGS Digitaalinen pihtiyleismittari

- LCD-näyttö, 3 1/2 numeroa (enintään 1 999)
- Mittausnopeus 3 mittausta sekunnissa
- Napaisuuden näyttö
- Ylikuorman merkkivalo
- Mitat (L x S x K) 193 x 73 x 25 mm
- Paino 145 g (sis. akun)
- Virtalähde 2 x 1,5 V (AAA)
- sis. säilytyslaukun, 2 mittaускаapelia ja 2 paristoa

### Mittausalueet:

- Tasajännite (DC): 200 V / resoluutio 100 mV, 600 V / resoluutio 1 V
- Vaihtovirta (AC): 200 V / resoluutio 100 mV, 600 V / resoluutio 1 V
- Vaihtovirta (AC): 2000 mA / resoluutio 1 mA, 20 A / resoluutio 10 mA, 600 A / resoluutio 1 A
- Resistanssi (Ohm): 200 Ohm / resoluutio 0,1 Ohm , 200 KOhm / resoluutio 100 Ohm

Paino: 0,306 kg.