



BGS Digitaalinen yleismittari

- 7-segmenttinäyttö, 12,5 mm, 3,5 numeroa
- soveltuu CAT II -alueella tehtäviin mittauksiin, esim. pistokeliitännällä varustetut kodinkoneet, autojen sähkölaitteet jne.

on yleisimmät mitta-alueet:

- DC-jännite: 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
- Vaihtovirtajännite: 200 V, 600 V
- Tasavirta: 200 μ A, 2000 μ A, 20 mA, 200 mA, 10 A
- Vastustuskyky: 200 ohmia, 2000 ohmia, 20 kiloohmia, 200 kiloohmia, 2000 kiloohmia
- Dioditesti
- Transistoritesti (hfe) sovittimen kautta
- Akun merkkivalo näyttää, milloin akku on vaihdettava
- Käyttölämpötila: 10 °C - 40 °C / 0 - 75 % suhteellinen kosteus
- Varastointilämpötila: -10 °C - 50 °C / 0 - 75 % suhteellinen kosteus

Toimitussisältö:

- Paristot
- Mittauskaapeli
- Sovitin hfe-mittausta varten

Paino: 0,214 kg.